ORTEC

ORTEC 4003

Strömfördelning till förförstärkare

Fördelar och filtrerar ström från NIM-bin till upp till sex förförstärkare. Modulen kräver ett separat NIM-bin med nätaggregat.



Nettovikt

,74 kg [1]

Specifikationer

Förförstärkarutgångar	6	[1]
Anslutningar	9-poliga D-kontakter (hona)	[1]
Anslutningar på frontpanelen	4	[1]
Anslutningar på bakpanelen	2	[1]
Utgångsspänningar	±12 V / ±24 V	[1]
Filtrering	Separata π-filter vid varje anslutning	[1]
Modulbredd	Enkel bredd (NIM-standard)	[1]
Nettovikt	0,74 kg	[1]

Källor

[1] **4003 Preamplifier Power Output**
RTEC (AMETEK) · datasheet · p. 1, description; p. 1, Specifications – Outputs; p. 1, description; pin table · kontrollerad 2026-10-16
https://edge.sitecorecloud.io/ametekinc1236b-ametekb19a-productiondcfa-1d17/media/Project/Ametek/ortec-onlin...

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.