AMETEK SI · PRINCETON APPLIED RESEARCH

PAR 20 A extern booster

Strömbooster

PAR 20 A extern booster – strömbooster från AMETEK Scientific Instruments. Maximal ström: ±20 A. Compliance-spänning: ±20 V.



Maximal ström
±20 A [1]

Compliance-spänning
±20 V [1]

Specifikationer

Maximal ström	±20 A	[1]
Compliance-spänning	±20 V	[1]
Polarisationsspänning	Bestäms av potentiostaten	[1]
Installation	Extern booster och internt gränssnittskort	[1]
Programvara	VersaStudio	[1]

Källor

[1] **PAR Single Channel Power Booster**
AMETEK Scientific Instruments · product-page · PAR Single Channel Boosters Family table, 20A/"Potentiostat" column; Highlights · kontrollerad 2026-10-16
https://www.ameteksi.com/products/electrochemical-accessories/power-boosters/power-boosters

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.